


# COMBINER 결합기



LCM-408C(8, 12, 16)

## 개요

본 제품은 Headend내에 각종 Processor, Modulator, Pilot Generator등의 출력신호를 하나의 송출신호로 혼합하여 주는 기기이다.

## 특징

- 우수한 특성의 수동소자를 사용하여 광 대역에 대한 평탄성이 뛰어나 주파수간 결합 손실을 최소화하였다.
- 반사 손실이 뛰어나고 출력 단자간 간섭을 최소화하였다.

## 특성

항목	제품명	단위	LCM-408C(8)	LCM-408C(12)	LCM-408C(16)
주파수 대역		MHz	5 ~ 870		
출력 단자		Port	8	12	16
삽입 손실		dB 이내	13	16	17
단자간 결합 손실		dB 이상	30	25	25
반사 손실		dB 이상	16		
임피던스		$\Omega$	75		
규격		mm	483(W)×185(D)×44(H)		