

FM_T-DMB POWER INSERTER



LMA-DCS

개요

본 제품은 헤드엔드에서 전송된 DMB/FM 신호를 전력 삽입기를 통해 DC 전압과 결합한 신호를 동축 케이블을 통해 DMB/FM 중계기로 전송하는 장비이다.

특징

- AC220V 입력 전원을 DC9V 출력전원으로 전송.
- 주파수대역이 광대역으로 평판한 특성을 가진 구조.
- 삽입 손실, 반사 손실 특성이 우수함.
- 옥내용에 사용이 가능한 구조.

특성

항 목	제품명	단 위	LMA-DCS	비 고
	주파수 대역	MHz	5 ~ 1,000	
	삽입 손실	dB이내	1.5	
	반사 손실	dB이상	15	
	사용 전압 및 전류	VDC	9V/3A	

- AC/DC ADAPTER 사양
 - 입력: 100 ~ 240V ~ 50/60Hz, 1.5A
 - 출력: DC9V/3A