

DIVIDER 분배기



LDV-308D(8, 12, 16)

개요

본 제품은 안테나에서 공급된 UHF 및 VHF TV전파를 변화 없이 균등하게 분배하여 Signal 및 Digital Processor 등의 입력에 Signal을 공급하는 기기이다.

특징

- 우수한 특성의 수동소자를 사용하여 광 대역에 대한 평탄성이 뛰어나 주파수간 분배 손실을 최소화하였다.
- 반사 손실이 뛰어나고 출력 단자간 간섭을 최소화하였다.

특성

항목	제품명	단위	LDV-308D(8)	LDV-308D(12)	LDV-308D(16)
주파수 대역		MHz	5 ~ 870		
출력 단자		Port	8	12	16
삽입 손실		dB 이내	13	16	17
단자간 결합 손실		dB 이상	20	25	25
반사 손실		dB 이상	16		
임피던스		Ω	75		
규격		mm	483(W)×185(D)×44(H)		